


max. 45 videotelefonů

max. 3 vedlejší
video (audio) DT

DVTV1
4FP 211 45



další VDTV
VD out

VD in
+18

GND
BUS1


BUS2

Přídavná kamera

Video(75Ohm/1Vpp)


+12V(max.100mA)

DVTH2
4FP 211 45



Přídavný zvonek
k DVT 4FN 605 22

DVTH1
4FP 211 05




Zvonkové tlačítko
4 FK 461 02



2


UTP Cat.5E*

Hlavní video EV resp. TT



modul hlavního EVV


Modul čtečky RFID
s operačně-paměťovou jednotkou
4FN 231 23/M (se zámkem)
4FN 231 25/M (bez zámkem)



střídavý
el. zámek
4FN 877 01-03
4FN 877 11-14




2



230V/50Hz

4



230V/50Hz



Síťový zdroj
4FP 672 49

DVT HandsFree
4FP 211 45



max. počet všech typů telefonů by neměl překročit 100ks

DVT
4FP 211 05



BUS VIDEO KARAT
s přímou volbou účastníka
složené z EV s 0 či 2tl.,
modulu kamery
a tlačítkových modulů
se 4, 6, 7 a 8 tl.

s čtečkou RFID

barvy:
.1 antiká mředěná
.2 antiká stříbrná
.5 nerez INOX



* Pro vzdálenost mezi VEV a DVT nad 10m použijte pro napájení DVT 2 páry vodičů, resp. zdvojený pár.

Napájecí napětí na svorkách 18/24V, GND na nejvzdálenějším DVT/DVT-HF při spojení s VEV nesmí poklesnout pod 15V!

Řešením pak je použití napájecího vedení většího průřezu (např. 2x1,5) nebo zařazení druhého zdroje 4FP 672 49 či 58 (18/24V a GND).